

# DEALFOXX

## Datenblatt

GIGABYTE B850M Gaming X WIFI6E Motherboard - AMD Ryzen 9000 Serien CPUs, 10+2+2 Phasen

ASIN: B0DQNTTYD2

Datum: 25.06.2026

Attribut	Wert
Abmessungen	244 x 244 mm
Anzahl RAM-Slots	4
ARGB-Header	2 x RGB LED Header
ASIN	B0DQNTTYD2
Audio-Chip	Realtek ALC897 Codec
Audio-Kanäle	7.1-Kanal HD Audio
BIOS-Flashback	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Chipsatz	AMD B850
EAN / GTIN	4719337321234
Fan-Header	1 x CPU Fan, 1 x CPU OPT Fan, 4 x System Fan
Formfaktor	Micro-ATX
Front-USB-Header	1 x USB 3.2 Gen 1 Header, 2 x USB 2.0 Header
Garantie	3 Jahre Hersteller-Garantie
Gewicht	ca. 800 g
Hersteller	GIGABYTE
Interne I/O	24-pin ATX Power, 8-pin CPU Power, 4-pin CPU Power
LAN	Realtek 2.5GbE
Lieferumfang	Motherboard, WLAN-Antenne, SATA-Kabel, Treiber-DVD, Quick-Install-Guide
M.2 Slots	3 (1x PCIe 5.0 x4, 2x PCIe 4.0 x4)
Marke	Gigabyte
Maximale RAM-Geschwindigkeit (OC)	8200 MHz
Maximale RAM-Kapazität	192 GB
Modellbezeichnung	B850M Gaming X WIFI6E
MPN	B850M GAMING X WIFI6E
PCIe Gen5 Ready	Ja
PCIe x1 Slots	1 x PCIe 3.0 x1
PCIe x16 Slots	1 x PCIe 5.0 x16
Q-Flash Plus	Ja
RAM-Konfiguration	Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR5
RAM-Typ	DDR5
RGB-Header	3 x Adressierbare RGB LED Header
SATA 6Gb/s Ports	4
Serien-Schnittstelle	1 x COM Port Header
Sockeltyp	AM5
Unterstützte CPUs	AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 Series
USB 2.0	4 x Header (für Frontpanel)
USB 3.2 Gen 1	4 x Type-A (hinten)
USB 3.2 Gen 2	3 x Type-A (hinten)
USB 3.2 Gen 2x2	1 x Type-C (hinten)
VRM-Konfiguration	10+2+2 Phasen Digital VRM
Wasserkühlungsunterstützung	Ja (VRM und M.2)
WLAN-Chip	AMD RZ616
WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Zertifizierungen	CE, FCC, UL

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktdaten können sich ändern.